


V1.10 mise à jour pour la Elna 9900

Note: Evitez d'autres dossiers dans la Carte ATA ou l'USB, cela pourrait prendre une heure voire plus pour réécrire le programme.

Après téléchargement de la V1.10 dans la Carte ATA ou l'USB, connectez-la dans la fente ou le port du module RCS.

Appuyez et **tenez le bouton de traçage**  et **le bouton de déplacement gauche**  sur le module RCS au même moment ; allumez l'interrupteur d'alimentation.


Continuez à appuyer sur les deux boutons. Quelques minutes plus tard, l'écran bleu va apparaître et un trait noir et vert va suivre. Ils commenceront par la gauche et continueront vers la droite. A ce moment là, relâchez les deux boutons.



Le bouton Start/Stop deviendra rouge → Traitement (~10minutes)

Note: ne pas éteindre l'interrupteur d'alimentation, ne pas enlever la Carte ATA ou l'USB

Après cela, les traits noir et vert seront tout à droite. L'écran deviendra bleu foncé et le mot « Finish » apparaîtra.



Le bouton Start/Stop deviendra vert → Prêt

Eteindre l'interrupteur d'alimentation. Enlever la Carte ATA ou l'USB du module RCS. Maintenant vous pouvez rallumer l'interrupteur d'alimentation, l'écran affichera V1.10.